

Diskrete strukture

Gašper Fijavž

Fakulteta za računalništvo in informatiko
Univerza v Ljubljani

10. oktober 2023

Od zadnjič

- ▶ Indukcija.
- ▶ Izjave, izjavni vezniki.
- ▶ Prednost veznikov, oklepaji.

Današnji program

Izjavni izrazi

Normalni oblici izjavnih izrazov

Izjavni izrazi

1. *Izjavni konstanti* 0 in 1, ki jima pravimo tudi *laž* in *resnica*, sta izjavna izraza.
2. *Izjavne spremenljivke* p, q, r, \dots so izjavni izrazi.
3. Če je A izjavni izraz, potem je tudi $(\neg A)$ izjavni izraz.
4. Če sta A in B izjavna izraza, potem so tudi
 $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \setminus B)$, $(A \Rightarrow B)$ in $(A \Leftrightarrow B)$
izjavni izrazi.

Konstrukcijsko drevo in resničnostna tabela

Konstrukcijsko drevo opiše, kako izjavni izraz zgradimo iz bolj enostavnih izjavnih izrazov.

Kdaj izjavni izraz *I* nastopa v izjavnem izrazu *J*?

Resničnostna tabela izjavnega izraza za vsak *nabor* logičnih vrednosti izjavnih spremenljivk pove logično vrednost izjavnega izraza.

Tavtologija in protislovje

Tavtologija je izjavni izraz, ki je "vedno" resničen.

Protislovje je izjavni izraz, ki je "vedno" neresničen.

Izjavni izraz, ki ni niti tavtologija niti protislovje, imenujemo
nevtralni izjavni izraz.

Enakovredni izjavni izrazi

Izjavna izraza A in B sta *enakovredna*, če imata pri vseh naborih vrednosti izjavnih spremenljivk enako vrednost.

V tem primeru pišemo $A \sim B$.

Enakovredni izjavni izrazi

Izrek

Izjavna izraza A in B sta enakovredna natanko tedaj, ko je izraz $A \Leftrightarrow B$ tautologija.

Izrek

Za enakovrednost izjavnih izrazov veljajo naslednje zveze:

1. $A \sim A$
2. Če $A \sim B$, potem $B \sim A$.
3. Če $A \sim B$ in $B \sim C$, potem $A \sim C$.

Zakoni izjavnega računa

Nekateri pari enakovrednih izjavnih izrazov imajo posebna imena. To so *zakoni izjavnega računa*.

1. Zakon dvojne negacije: $\neg\neg A \sim A$
2. Idempotencija: $A \wedge A \sim A$ $A \vee A \sim A$
3. Komutativnost: $A \wedge B \sim B \wedge A$ $A \vee B \sim B \vee A$
 $A \Leftrightarrow B \sim B \Leftrightarrow A$
4. Asociativnost: $(A \wedge B) \wedge C \sim A \wedge (B \wedge C)$
 $(A \vee B) \vee C \sim A \vee (B \vee C)$
 $(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow C \sim A \Leftrightarrow (B \Leftrightarrow C)$
5. Absorpcija: $A \wedge (A \vee B) \sim A$ $A \vee (A \wedge B) \sim A$
6. Distributivnost: $(A \vee B) \wedge C \sim (A \wedge C) \vee (B \wedge C)$
 $(A \wedge B) \vee C \sim (A \vee C) \wedge (B \vee C)$
7. de Morganova zakona:
 $\neg(A \vee B) \sim \neg A \wedge \neg B$
 $\neg(A \wedge B) \sim \neg A \vee \neg B$

8. Kontrapozicija: $A \Rightarrow B \sim \neg B \Rightarrow \neg A$

9. Lastnosti 0 in 1: $A \Rightarrow A \sim 1$ $A \Leftrightarrow A \sim 1$
 $A \vee \neg A \sim 1$ $A \wedge \neg A \sim 0$

10. Še lastnosti 0 in 1: $A \wedge 0 \sim 0$ $A \vee 0 \sim A$
 $A \wedge 1 \sim A$ $A \vee 1 \sim 1$
 $A \Rightarrow 0 \sim \neg A$ $0 \Rightarrow A \sim 1$
 $A \Rightarrow 1 \sim 1$ $1 \Rightarrow A \sim A$

11. Lastnosti implikacije: $A \Rightarrow B \sim \neg A \vee B$
 $\neg(A \Rightarrow B) \sim A \wedge \neg B$

12. Lastnosti ekvivalenze: $A \Leftrightarrow B \sim (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$
 $A \Leftrightarrow B \sim (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$
 $\neg(A \Leftrightarrow B) \sim \neg A \Leftrightarrow B$

Enakovrednost izjavnih izrazov

Kako pokazati, da sta izjavna izraza A in B enakovredna?

Kako pokazati, da izjavna izraza A in B **nista** enakovredna?

Naloga

Poisci izjavni izraz s predpisano resničnostno tabelo:

p	q	r	A
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Disjunktivna normalna oblika

Disjunktivna normalna oblika (DNO) izjavnega izraza A je izjavni izraz A_{DNO} , za katerega velja:

- ▶ $A \sim A_{DNO}$
- ▶ A_{DNO} je disjunkcija osnovnih konjunkcij.

Osnovna konjunkcija je konjunkcija izjavnih spremenljivk in/ali njihovih negacij.

A_{DNO} lahko zgradimo tako, da za vsak nabor pravilnostne tabele, pri katerem je izraz A resničen, pripravimo eno osnovno konjunkcijo. V njej nastopajo v tem naboru resnične spremenljivke in negacije v tem naboru lažnih spremenljivk.

Ista naloga, drugič

Poisci izjavni izraz s predpisano resničnostno tabelo:

p	q	r	A
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Konjunktivna normalna oblika

Konjunktivna normalna oblika (KNO) izjavnega izraza A je izjavni izraz A_{KNO} , za katerega velja:

- ▶ $A \sim A_{KNO}$
- ▶ A_{KNO} je konjunkcija osnovnih disjunkcij.

Osnovna disjunkcija je disjunkcija izjavnih spremenljivk in/ali njihovih negacij.

A_{KNO} lahko zgradimo tako, da za vsak nabor pravilnostne tabele, pri katerem je izraz A neresničen, pripravimo eno osnovno disjunkcijo. V njej nastopajo v tem naboru lažne spremenljivke in negacije v tem naboru resničnih spremenljivk.

Kdaj KNO in DNO

Trditev

Vsak izjavni izraz ima DNO in

Vsak izjavni izraz ima KNO.

Kako dobimo DNO protislovja? Kako dobimo KNO tautologije?

Posledica

Za vsak izjavni izraz A obstaja enakovreden izjavni izraz B, ki vsebuje samo veznike \neg , \wedge , \vee .

Polni nabori izjavnih veznikov

Družina izjavnih veznikov \mathcal{N} je *poln nabor izjavnih veznikov*, če za vsak izjavni izraz A obstaja enakovreden izjavni izraz B , ki vsebuje samo veznike iz \mathcal{N} .

$\{\neg, \wedge, \vee\}$ je poln nabor izjavnih veznikov.

Polni nabori izjavnih veznikov

Nekaj drugih polnih naborov izjavnih veznikov:

$$\{\neg, \vee\}, \quad \{\neg, \wedge\}, \quad \{\neg, \Rightarrow\}, \quad \{0, \Rightarrow\}$$

Polni nabori izjavnih veznikov

Vprašanje:

Kako v praksi pokazati, da je nabor izjavnih veznikov \mathcal{N} poln?

1. Izberemo znan poln nabor izjavnih veznikov \mathcal{Z} .
2. Vsak veznik iz znanega nabora \mathcal{Z} izrazimo samo z uporabo veznikov iz \mathcal{N} .

Polni nabori izjavnih veznikov

Vprašanje:

Kako v praksi pokazati, da nabor izjavnih veznikov \mathcal{N} ni poln?

Težko.

Ekskluzivna disjunkcija

Trditev

Izraz

$$A_1 \vee A_2 \vee A_3 \vee \dots \vee A_n$$

je, ne glede na to, kako so postavljeni oklepaji, resničen natanko tedaj, ko je **liho mnogo členov izmed**

$$A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$$

resničnih.

Dokaz. z indukcijo po številu členov v ekskluzivni disjunkciji.

